Montageanleitung
Installation and Operating Instructions
Notice de montage et d´installation

A



CITY ELEMENTS
200-2

CE

2026/07/C

Wichtige Hinweise
Important Information
Consignes importantes

(D) Sämtliche Montage- und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer Elektrofachkraft sowie nur mit Originalteilen durchgeführt werden. Für die Installation und den Betrieb sind die nationalen und internationalen Vorschriften zu beachten. Werden nachträglich Änderungen an Leuchten vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.
Hess Licht + Form übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen

(GB) Only use original parts for maintenance, service and installation of this luminaire. National and international regulations and laws apply to the installation and operation of this lighting fixture. If modifications are made to the luminaire, the party who made the modifications shall be considered the legal manufacturer thereafter.
Hess Licht + Form does not accept liability for any damages that occur due to improper or unskilled actions. Only the manufacturer, one of his service engineer or qualified persons are permitted to install and assemble products obtained from Hess Licht + Form.

(F) Tous travaux de montage, d'entretien et le service ne doivent être effectués qu'avec des pièces d'origine. Observez les consignes de sécurité électriques nationales et internationals lors de l'installation et lors du fonctionnement. En cas de modifications ultérieurement apportées aux luminaires, la personne responsable de ces modifications est considérée comme le fabricant.
Hess Licht + Form n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.
Le montage ne doit être effectué que par exclusivement le fabricant, une représentant du service ou des spécialistes.



(D) Die Leuchte darf nur mit kompletter Schutzabdeckung betrieben werden.

(GB) Only operate this luminaire when it is in a closed state, i.e. with closed cover.

(F) Ne faire fonctionner le luminaire qu´avec le couvercle de protection fermé.

(D) Bei Wartungsarbeiten muß das Element spannungsfrei sein.
Es muß Schutzkleidung getragen werden.

(GB) When performing maintenance always make sure that the power is off in the luminaire (entire column). Protective clothing must be worn.

(F) Lors des travaux d'entretien, le luminaire doit être hors tension.
Il faut absolument porter un vêtement protecteur.

(D) Zwischenelement/Abschlusselement
Alle Elemente sind mit Anschlusskabel vorverkabelt.

(GB) Intermediate module/Top module
Each module comes pre-wired with attached connecting lead.

(F) Module intermédiaire/Module de terminaison
Tous les modules sont pré-câblés avec des câbles de raccordement.

(D) LED-Modul: Risikogruppe 2, nicht in den Strahl blicken!
Die Leuchte ist so zu positionieren, dass längeres in die Leuchte schauen in einem geringeren Abstand als 0,4m nicht zu erwarten ist.

(GB) LED module risk group 2, do not look into the beam!
Position the luminaire to avoid extended viewing into the luminaire at a distance of less than 0,4m.

(F) Module LED, groupe des risques 2, ne pas regarder le rayon.
Positionnez le luminaire afin d´éviter d`y regarder longtemps à une distance inférieure à 0,4m.

(D) ACHTUNG! Zerstörungsgefahr!
Chemikalien und Materialien mit korrodierenden Wirkungen dürfen nicht auf die Leuchte einwirken.
Schrauben leicht fetten.

(GB) CAUTION! Damage may occur! Do not allow chemicals or other corrosive materials to come in contact with the luminaire.
Apply a little grease to the screws.

(F) ATTENTION ! Risque de destruction ! Ni produits chimiques ni matières à effet corrosif ne doivent pouvoir agir sur le luminaire.
Graisser légèrement les vis.

(D) PC-Glas Reinigung
Leuchtenabdeckungen aus PC-Kunststoff dürfen nur mit Wasser und Spülmittel, bei starken Verschmutzungen mit Waschbenzin gereinigt werden. Andere Mittel sind nicht erlaubt, insbesondere die Verwendung von alkoholhaltigen Reinigern (Spiritus, Glasreiniger, etc.) oder Kaltreinigern führen zur Beschädigung der Oberfläche.

(GB) PC-Glass cleaning instruction
Only use a mild detergent and water to clean luminaire covers and enclosures of PC plastic. If the PC is very heavily soiled, you may use benzene, but with great care and sparingly. Do not use any other agents; in particular, alcohol-containing cleaners (spirits, glass cleaner, etc.) or cold cleaning solvents will damage the surface of the PC.

(F) Nettoyage pour le verre des PC
Les couvercles de luminaire en plastique polycarbonate (PC) doivent être nettoyés uniquement avec de l'eau et du liquide vaisselle. En cas de salissures importantes, l'utilisation d'essence F (essence de nettoyage) est autorisée avec précaution et parcimonie. Tout autre produit est interdit, en particulier les nettoyants contenant de l'alcool (alcool ménager, nettoyant pour vitres, etc.) ou les solvants de nettoyage à froid, car ils endommagent la surface du PC.

(D) Die Leuchte ist für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

(GB) The luminaire is suitable for indoor use.

(F) La lampe convient à une utilisation en intérieur.

Lieferumfang
Included in luminaire purchase
Matériel fourni

Element A			A	B	C
			ø mm	mm	mm
AR		16.12000.0V*	200	1000	-
AA		16.12000.0V*	200	1000	-
ARR		16.12002.1V*	200	1000	-
AR + WIFI		16.02110.0V*	200	1000	-
AA + WIFI		16.02210.0V*	200	1000	-
AS		16.02300.0V*	200	540	-
AD	1F	16.12003.0V*	200	530	890
	2F	16.12003.0V*	200	530	1578
SW5-50MM		00.50.3302			



AR
AA
ARR



AR + WIFI
AA + WIFI

AS



AD 1F



AD 2F

Gewichte / Windangriffsflächen
Weight / Wind Catching Surface
Poids / Surface de résistance au vent

			kg	m²
AR		16.12000.0V*	10,49	0,2
AA		16.12000.0V*	10,82	0,2
ARR		16.12002.1V*	17,08	0,2
AR + WIFI		16.02110.0V*	10,9	0,2
AA + WIFI		16.02210.0V*	11,23	0,2
AS		16.02300.0V*	9,4	0,1
AD	1F	16.12003.0V*	21,6	0,14
	2F	16.12003.0V*	36,1	0,19



Lichttechnik
Optical system
Technique d’éclairage

(D) Lichttechnik LED
Auf Ausrichtung achten!
(GB) Optical system LED
Pay attention to the alignment of the reflector!
(F) Technique d’éclairage LED
Veiller à la bonne orientation!





LED





asymmetrisch
asymmetric
asymétrique
asimétrico
asimmetrico



symmetrisch
symmetric
symétrique
simétrico
simmetrico

(D) Aufkleber „Haus“ beachten!
(GB) Make sure the “house” sticker is properly positioned
(F) Respectez l’autocollant «Maison» situé !

1 2 3

Empfohlene Montagefolge
Recommended Installation Procedure
Déroulement de montage recommandé



5.

- (D) Kabelbelegung
- (GB) Wiring diagram
- (F) Positionnement brins de câble

6.

- (D) Wartung
- (GB) Maintenance
- (F) Entretien

3.

Montage
Mounting
Montage



Wichtige Hinweise
Important Information
Consignes importantes

00.50.3302

(D) Öffnen / schließen der Gleitsteine nur mit Spezialschlüssel. Schlüssel nicht verkanten, sonst können Lackbeschädigungen auftreten.
Aufsatzfläche der Elemente vor Montage säubern.

(GB) Opening / closing the sliding blocks only with special key. Do not tilt the key, otherwise paint damage may occur.
Clean the top surface of the elements before mounting.

(F) Ouverture / fermeture des blocs coulissants seulement avec clé spéciale. Ne pas incliner la clé, sinon la peinture pourrait être endommagée.
Nettoyer la surface de pose des éléments avant le montage.

4.

Elektrische Verdrahtung
Wiring
Câblage électrique

(D) Der Anschluss des Kabels an den bauseitigen Kabelübergangskasten erfolgt nach dem Aufsetzen und Verschrauben aller Module .

(GB) Assemble the modules in their desire configuration and bolt them together before connecting the power cable to the junction box provided by others.

(F) Le raccordement du câble au boîtier de raccordement sur site se fait après avoir mis en place et vissé tous les modules.







(D) Der Kabelübergangskasten ist nicht im Lieferumfang enthalten, er muss VDE, ENEC und für die Montage auf C-Schienen zugelassen sein, sowie der Schutzklasse und Schutzart der Leuchte entsprechen. Die Schraubenanschlussklemmen müssen für das Auflegen der verwendeten Kabel zugelassen sein.

(GB) The junction box does not come with the purchase of the luminaire. It must be VDE- and ENEC-approved. In addition, it must be approved for mounting to C-profile tracks and must be suitable for use with the respective luminaire's Protection Rating and Ingress Protection classifications. The screw terminals must also be suitable for the respective wiring that is used.

(F) Le boîtier de raccordement n'est pas inclus dans la livraison. Il doit être homologué VDE/ENEC ainsi que pour son montage sur des rails de transport et il doit correspondre à la classe électrique et à l'indice de protection du luminaire. Les bornes à vis doivent permettre d'appliquer des câbles utilisés.

5.

Kabelbelegung
Wiring diagram
Positionnement brins de câble

H07RN-F 5G1,5²



(D) Schutzklasse I+II	Standard / Nachtabsenkung	braun	grün/gelb	blau	schwarz	grau
(GB) Protection rating I+II	default / night economy feature	brown	green/yellow	blue	black	grey
(F) Classe électrique I+II	défaut /réduction de puissance la nuit	brun	vert/jaune	bleu	noir	gris

H07RN-F 5G1,5²

(D) Schutzklasse I+II	Dali	braun	grün/gelb	blau	schwarz	grau
(GB) Protection rating I+II	Dali	brown	green/yellow	blue	black	grey
(F) Classe électrique I+II	Dali	brun	vert/jaune	bleu	noir	gris

◯ = nicht belegt / not allocated / non affecté

(D) FELV-Stromkreise (DALI) sind gegen die Niederspannungsversorgung (LV) mindestens durch Basisisolierung (basierend auf einer Arbeitsspannung gleich der Spannung der Niederspannungsversorgung) isoliert.
Die Aufrechterhaltung der ausgewiesenen Isolationsbarrieren der Leuchte kann auch von den extern an den Steuerbus angeschlossenen Komponenten/Produkten abhängig sein. Dies liegt in der Verantwortung des Planers des Steuerungssystems und nicht beim Hersteller der Leuchte.

(GB) FELV circuits (DALI) are insulated from the low-voltage supply (LV) at least by basic insulation (based on a working voltage equal to the voltage of the LV supply).
The maintenance of the designated insulation barriers of the luminaire may also depend on the components/products connected externally to the control bus. This is the responsibility of the control system designer and not the luminaire manufacturer

(F) Les circuits FELV (DALI) sont isolés de l'alimentation basse tension (BT) au moins par une isolation de base (basée sur une tension de travail égale à la tension de l'alimentation basse tension).
Le maintien des barrières identifiées barrières d'isolation du luminaire peut également dépendre des composants/produits externes raccordés au bus de commande. Cela relève de la responsabilité du concepteur du système de commande et non du fabricant du luminaire.

6.

Wartung
Maintenance
Maintenance

(D) Die Leuchte ist weitestgehend wartungsfrei. Es ist jedoch vorgesehen, dass das LED-Modul getauscht werden kann.

(GB) The luminaire is largely maintenance-free. However, it is envisaged that the LED-Module can be replaced.

(F) Le luminaire est en grande partie sans entretien. Cependant, il est également envisagé de remplacer le module LED.



(D) Wartung AS Element siehe Montageanleitung BS Element.

(GB) Maintenance AS element see installation instructions BS element.

(F) Maintenance élément AS – voir notice d'installation élément BS.

6.1

Wartung Elektrik
Maintenance electrics
Electricité de maintenance

A

SW5



B

2x
SW5



C



6.2

Wartung Elektrik
Maintenance electrics
Electricité de maintenance

AR Element, ARR, AR + WIFI, ARR + WIFI AP48V
AR element, ARR, AR + WIFI, ARR + WIFI AP48V
élément AR, ARR, AR + WIFI, ARR + WIFI AP48V




D
4Nm
SW5
C
2x
SW5
A
15Nm
SW30
B
PST L N
5.

6.3

Wartung Elektrik
Maintenance electrics
Electricité de maintenance

AA Element, AA + WIFI
AA element, AA + WIFI
élément AA, AA + WIFI




E
4Nm
SW5
C
2x
SW5
A
15Nm
SW30
B
D
SW3
5.

Hess GmbH
Licht + Form
Lantwattenstraße 22
D-78050 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 7721 / 920-0
Fax +49 7721 / 920-250
hess@hess.eu
www.hess.eu

Technische Änderungen vorbehalten · All rights reserved · Sous réserve de modifications techniques